

K-PO KPS 350

Power I/O – zapnutí / vypnutí zdroje

Voltage adjust – nastavení výstupního napětí

Offset – nastavení offsetu

Červená a černá zdířka označená „+“ a „-“ - zdířky výstupu 13,8V max 10A

Technické údaje:

- ⌚ Provozní napětí: 220 V střídavý / 50 Hz
- ⌚ Trvalé zatížení: 25 A
- ⌚ Krátkodobé zatížení : 30 A
- ⌚ Výstupní napětí: 8 - 15 V stejnosměrný / 13.8 V DC
- ⌚ Rozměry: 190x69x181mm
- ⌚ Hmotnost: 2.3 kg

Připojení napájecího zdroje:

Vypnutý napájecí zdroj připojte do sítě.

Nikdy nepřipojujte zdroj s poškozenou zástrčkou, nebo přívodním kabelem.

Připojte zařízení k výstupním svorkám zdroje (červená zdířka **+** **pól**, černá zdířka **-** **pól**).

Zapněte zdroj (poloha přepínače ON).

Výměna pojistky:

Upozornění, výměnu pojistky je možné provádět pouze je-li zdroj odpojen od sítě !

Vypněte zdroj a odpojte od něj všechna připojená zařízení.

Odpojte zdroj od sítě.

Provedte výměnu pojistky .

Provozní podmínky:

Neumísťujte zdroj na prašné, či vlhké místo.

Umožněte dostatečné proudění vzduchu ke zdroji, nezakrývejte chladicí otvory, ani neodkládejte žádné předměty na zdroj.

Zdroj se snažte provozovat při pokojové teplotě, nevystavujte jej nadměrnému teplotnímu zatížení.

Do zdroje nevstovujte žádné předměty, zajistěte zdroj před dětmi.

Opravu zdroje svěťte odbornému servisu.